

Советы по использованию решения Polycom® RealPresence Trio™


3725-68764-001A | UC Software версии не ниже 5.4.0 | Ноябрь 2015 г.

См. *Руководство пользователя решения Polycom RealPresence Trio* в [Polycom Voice Support](#) для дополнительной информации о доступных функциях.

Ввод данных

Для ввода можно использовать экранную клавиатуру.


Использование экранной клавиатуры:

- » Коснитесь в текстовом поле или коснитесь .

Выполнение вызовов

Можно вызывать контакты из списков "Контакты", "Последние вызовы" или "Избранное".

Выполнение вызова:

- » Выполните одно из следующих действий:
 - На экране "Исходный" нажмите **Вызов**, введите номер телефона и нажмите .
 - На экране "Исходный" нажмите "Избранное".
 - На экране "Исходный" нажмите **Контакты**, выберите каталог, выберите контакт и нажмите **Вызов**.
 - На экране "Исходный" нажмите **Последние вызовы** и выберите контакт.

Вызов контакта выполняется автоматически.

Ответ на вызовы

Можно отвечать на входящие вызовы либо отклонять их.

Ответ на вызов:

- » Нажмите **Ответ** .

Завершение вызовов



Можно завершить только активные вызовы.

Для завершения активного вызова:

- » Нажмите **Завершить вызов** .

Для завершения вызова на удержании вначале возобновите вызов.

Завершение вызова на удержании:

- » Нажмите **Возобновить**  > **Завершить вызов** .

Постановка на удержание и возобновление вызовов

Можно поставить на удержание любой активный аудио- и видеовызов и затем возобновить его.

Переключение вызова на удержание:

- » Коснитесь **Удержание** .

Возобновление вызова на удержании:

- » Коснитесь **Возобновить** .

Присоединение к запланированному собранию

За 5 минут до начала собрания на телефоне отображается уведомление. Можно присоединиться к запланированному собранию при помощи календаря либо напоминания.

Присоединение к собранию из Календаря:

- » Коснитесь **Календарь** и нажмите **Соединить** для выбранного собрания.

Присоединение к собранию на экране напоминания о собрании:

- » При отображении напоминания коснитесь **Соединить**.

Как начать конференцию

Можно начать конференцию с участием до четырех контактов.


Для начала конференции необходимо:

- 1 Вызвать контакт.
- 2 Коснитесь **Добавить** и введите номер контакта или выберите контакт из списка **Контакты** или **Последние вызовы**.

После ответа на вызов контакт добавляется к конференции.

Также к вызову конференц-связи можно добавить активный вызов и вызов на удержании.

Объединение двух вызовов в конференцию:


- » На экране "Вызовы" выберите два вызова и нажмите **Объединить вызовы** .

Управление конференциями

Если вы начинаете конференцию, вы можете отключать звук всем участникам, отключать звук отдельным участникам либо удалять участников вызова.



Отключение звука всех участников конференции:

- » Коснитесь имени конференции и затем

Отключить все , чтобы отключить звук всем участникам.

Управление отдельными участниками:

- » Коснитесь имени участника и затем выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь **Отключить звук**  для отключения звука участника.
- Коснитесь **Завершить вызов**  для удаления участника из конференции.

Экран последних вызовов

Можно просматривать исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

Просмотр последних вызовов:

- » Коснитесь **Последние вызовы**.


Просмотр каталога сотрудников

Можно просматривать и добавлять контакты в каталог сотрудников.

Просмотр каталога сотрудников:

- » Перейдите в меню **Контакты > Каталог контактов**.



Добавление контакта в каталог контактов:

- 1 В каталоге контактов коснитесь .
- 2 Введите данные контакта и коснитесь **Сохранить**.

Добавление в избранное

Можно добавить контакты в список избранного для отображения на исходном экране.

Добавление контакта в избранное:



- 1 Перейдите в меню **Контакты > Каталог контактов** и выберите контакт.
 - 2 На экране сведений нажмите .
- Значок избранного станет синего цвета , и контакт будет добавлен на исходный экран.

Контакты, добавленные в избранное, отображаются первыми в каталоге сотрудников.

Отключение звука микрофона

Свой микрофон можно отключить в любое время.

Отключение микрофона:

- » Коснитесь **Отключить звук**  либо нажмите кнопку "Отключить звук" на системе или микрофоне.
- Значок "Отключить звук" станет красного цвета , а кнопки отключения звука засветятся красным.

Настройка громкости

Громкость вызовов или мелодию звонка входящих вызовов можно настроить при помощи кнопок настройки громкости.

Настройка громкости:

- » Нажимайте кнопки увеличения **+** или уменьшения **-** громкости.

Подключение устройства Bluetooth

При включении Bluetooth можно зарегистрировать и подключить телефон или планшетный ПК с поддержкой Bluetooth в телефоне для конференций.

Подключение устройства Bluetooth:

- » На вашем устройстве включите Bluetooth и выберите RealPresence Trio 8800 в списке доступных устройств.

Подключение устройства Bluetooth при помощи NFC

Если включены Bluetooth и NFC, можно подключить телефон или планшетный ПК с поддержкой NFC и Bluetooth к телефону для конференций.

Подключение устройства Bluetooth при помощи NFC:

- 1 Включите NFC на вашем устройстве.
- 2 Коснитесь символа NFC на системе и удерживайте над ним устройство в течение двух секунд.
- 3 Убедитесь, что ваше устройство зарегистрировано и соединено с RealPresence Trio 8800.

Вызов при помощи Bluetooth

Если ваш мобильный телефон подключен к RealPresence Trio 8800 при помощи Bluetooth или NFC, можно выполнить вызов при помощи мобильного телефона и использовать систему в качестве устройства громкоговорящей связи.

Вызов при помощи Bluetooth:

- 1 На мобильном телефоне выполните вызов контакта.
- 2 На экране вызова выберите RealPresence Trio 8800 в качестве источника аудио.

Демонстрация контента

Если система RealPresence Trio Visual+ подключена к монитору и зарегистрирована в системе RealPresence Trio 8800, можно отображать контент при помощи Polycom® RealPresence® Desktop на ноутбуке или при помощи Polycom® RealPresence® Mobile на планшетном ПК. Если оба эти приложения отсутствуют, можно загрузить RealPresence Desktop на странице support.polycom.com/rpd и загрузить RealPresence Mobile в магазине приложений вашего планшетного ПК.

Демонстрация контента при помощи RealPresence Desktop или RealPresence Mobile:

- 1 Откройте приложение для компьютера или мобильного устройства.
- 2 Перейдите в меню **Параметры**  **> SmartPairing**.
- 3 Установите флажки **Включить SmartPairing** и **Автоопределение** и нажмите **ОК** или **Готово**.
- 4 Выберите  и выберите **Демонстрация контента**.
- 5 Выберите имя или IP-адрес вашей системы и нажмите **Регистрация**.
Если ваша система не указана, введите IP-адрес системы и нажмите **Регистрация**.
В **RealPresence Mobile** нажмите **Рег-я вручную**, затем введите IP-адрес системы и нажмите **Далее**.
- 6 Выберите монитор или приложение для демонстрации.
В **RealPresence Desktop** контент отображается автоматически.
- 7 В **RealPresence Mobile** нажмите  для отображения контента.