

## Использование пульта дистанционного управления



## Выполнение видеовызова

### Ввод имени или номера

1. Введите номер ISDN, IP-адрес или имя H.323. Включите точки в IP-адрес.  
Чтобы ввести текст, нажмите кнопку   
Клавиатура на пульте ДУ для доступа к клавиатуре, отображаемой на экране.
2. Нажмите кнопку  Вызов на пульте ДУ.

### Использование Адресной книги

1. Нажмите кнопку  Адр. книга на пульте ДУ.
2. Найдите абонента, которого хотите вызвать. Можно использовать кнопки со стрелками, алфавитные вкладки или поле поиска.
3. Нажмите кнопку  Вызов на пульте ДУ.

### Использование списков "Контакты", "Быстрый набор" или "Последние вызовы"

1. В списке "Контакты", "Быстрый набор" или "Последние вызовы" найдите абонента, которого надо вызвать.
2. Нажмите кнопку  Вызов на пульте ДУ.

## Ответ на вызов

Нажмите кнопку  Вызов или выберите Да на пульте ДУ.

## Завершение вызова

1. Нажмите кнопку  Повесить трубку на пульте ДУ.
2. В случае запроса подтвердите завершение соединения.

## Выполнение многоточечного вызова

Многоточечный вызов можно выполнить несколькими способами.

- Выполните вызов какого-либо абонента, затем добавьте к нему дополнительных абонентов, нажимая кнопку  Вызов на пульте ДУ и выбирая Добавить вызов для выполнения вызова следующего абонента. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не установите соединения со всеми абонентами.
- Выберите Конференц-связь на экране "Исходный", если система настроена на отображение этой кнопки. Введите имена абонентов, которых необходимо вызвать, используя Адресную книгу или вводя вручную их номера. Нажмите кнопку  Вызов.
- Нажмите кнопку  Адр. книга на пульте ДУ, найдите запись многоточечного соединения в списке Адресной книги и нажмите кнопку  Вызов на пульте ДУ.
- Осуществите каскадный многоточечный вызов, выполнив многоточечный вызов из Адресной книги или вызвав последовательно нескольких абонентов, затем попросите каждого абонента выполнить вызов дополнительных абонентов.

## Выбор источника видеоизображения

1. Во время соединения нажмите кнопку  Ближняя или  Удаленная для выбора управления ближней или удаленной камерой соответственно.
2. На пульте ДУ нажмите  Камера, затем выберите камеру или источник видеоизображения, который хотите использовать.

## Настройка камеры

1. Выберите источник видеоизображения.
2. С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления можно перемещать камеру вверх, вниз, влево или вправо.
3. Нажмите кнопку  Масштаб для уменьшения или увеличения масштаба изображения.

## Этика видеоконференций



- Убедитесь, что у вас есть видеонумер абонента, которого нужно вызвать, или что этот абонент указан в Адресной книге.
- Перед проведением совещаний подключите и проверьте периферийные устройства.
- Избегайте ярких цветов в одежде, не одевайтесь во все светлое или во все темное, а также избегайте утомительных для глаза рисунков (таких, как мелкая клетка или узкая полоска). На экране лучше смотрятся неяркие пастельные и приглушенные цвета.
- Настройте камеру и микрофон так, чтобы удаленные абоненты видели и слышали вас. Отключайте звук перед перемещением микрофона, чтобы удаленные абоненты не слышали его перемещения. Старайтесь, чтобы на экране было видно как можно больше участников совещания, а не стол, стулья, стены, источники света или пол.
- Убедитесь, что вы видите и слышите удаленных участников.
- Представьте всех участников перед началом совещания.
- Говорите естественным голосом, не кричите. Сопровождайте свою речь непринужденными жестами.
- Старайтесь не стучать по микрофону и не шуршать бумагой рядом с микрофоном.
- При многоточечном вызове выключайте микрофон, если вы не говорите.

© Авторские права Polycom, Inc., 2006.  
Polycom и логотип Polycom являются зарегистрированными торговыми марками Polycom, Inc.  
3725-24113-001/A

## Советы по использованию систем Polycom HDX



**POLYCOM**<sup>®</sup>

Polycom Moscow   
zakaz@polycom-moscow.ru  
T +7 495 924-25-25  
[www.polycom-moscow.ru](http://www.polycom-moscow.ru)